


适用范围

(GLD)LW15系列万能转换开关主要适用于交流50Hz、额定工作电压至380V及以下、直流电压至220V的电路中转换电气控制线路，也可用于小容量三相交流鼠笼异步电动机做直接控制(起动、可逆转换、变速)。


符合标准：GB14048.5-2001。

产品型号及其含义

● 主令控制用转换开关的型号及含义



● 直接控制电动机用转换开关的型号及含义



分类

- 按用途分有主令控制用转换开关和直接控制电动机用转换开关。
- 按操作方式分有定位型和自复型两种。
- 按操动器外形分：a)主令控制用转换开关定位型有1~12节，自复型有1~6节；b)直接控制电动机用转换开关定位型有2、3、4节及6节。
- 操作角度分有30°、45°、90°。
- 按操作方式与操动器位置组合分，如右表所示。

操作方式	特征代号	操动器位置											
自复型	A												
	B												
	C												
	D												
	E												
定位型	F												
	G												
	H												
	I												
	J												
	K												
	L												
	M												
	N												
	P												
R													


主要技术参数

使用类别	产品型号	UI V	Ith A	Ue V	Ie A	P kW	机械寿命(次)	电寿命(次)	操作频率(次/h)							
AC-15	LW15-10	660	10	380	4		60X10 ⁴	20X10 ⁴	300							
				220	4											
	LW15-16			380	6											
				220	6											
DC-13	LW15-10	660	10	220	0.12		60X10 ⁴	60X10 ⁴	300							
	LW15-16			220	0.27											
AC-3	LW15-10			660	10					380	6	2.8	60X10 ⁴	3X10 ⁴	300	
	LW15-16										12					5.5
AC-4	LW15-16	660	10			380	4	1.7	60X10 ⁴		1X10 ⁴					120
	LW15-16						10									



外形尺寸和安装尺寸

● 外形尺寸见图1



定位型：L=35+13n(n-接触系统节数) 自复型：L=31.5+13n

● 安装尺寸




图2

